

Таблиця підбору вибухозахищених введень до броньованого кабелю типу КВББШв/КВББШвнг.

Кіл-ть жил*мм2	Зовнішній діаметр кабелю, мм	Тип введення	Кіл-ть жил*мм2	Зовнішній діаметр кабелю, мм	Тип введення
4x0,75	12,914	20SE1FX1RA5 (M20x1,5)	14x2,5	20,942	25E1FX1RA5 (M25x1,5)
4x1,0	12,815	20SE1FX1RA5 (M20x1,5)	14x4,0	24,407	25E1FX1RA5 (M25x1,5)
4x1,5	14,064	20SE1FX1RA5 (M20x1,5)	14x6,0	27,056	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
4x2,5	14,982	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	19x0,75	19,160	20E1FX1RA5 (M20x1,5) або 25SE1FX1RA5 (M25x1,5)
4x4,0	16,596	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	19x1,0	19,45	20E1FX1RA5 (M20x1,5) або 25SE1FX1RA5 (M25x1,5)
4x6,0	17,826	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	19x1,5	20,70	25E1FX1RA5 (M25x1,5)
5x1,0	14,091	20SE1FX1RA5 (M20x1,5)	19x2,5	22,770	25E1FX1RA5 (M25x1,5)
5x1,5	14,766	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	19x4,0	26,950	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
5x2,5	15,486	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	19x6,0	29,91	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
5x4,0	17,655	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	24x1,0	21,890	25E1FX1RA5 (M25x1,5)
5x6,0	19,032	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	24x1,5	23,820	25E1FX1RA5 (M25x1,5)
7x0,75	14,80	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	24x2,5	26,590	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
7x1,0	14,790	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	24x4,0	31,040	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
7x1,5	15,540	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	24x6,0	34,10	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
7x2,5	16,740	20E1FX1RA5 (M20x1,5)	27x1,0	22,630	25E1FX1RA5 (M25x1,5)
7x4,0	18,750	20E1FX1RA5 (M20x1,5) Або 25SE1FX1RA5 (M25x1,5)	27x1,5	24,597	25E1FX1RA5 (M25x1,5)
7x6,0	20,28	25E1FX1RA5 (M25x1,5)	27x2,5	27,427	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
10x1,0	17,120	20E1FX1RA5 (M20x1,5) або 25SE1FX1RA5 (M25x1,5)	27x4,0	31,978	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
10x1,5	18,120	20E1FX1RA5 (M20x1,5) або 25SE1FX1RA5 (M25x1,5)	27x6,0	35,114	40E1FX1RA5 (M40x1,5)
10x4,0	22,4	25E1FX1RA5 (M25x1,5)	37x1,0	25,010	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
10x6,0	25,240	25E1FX1RA5 (M25x1,5)	37x1,5	27,190	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
14x0,75	17,874	25SE1FX1RA5 (M25x1,5)	37x2,5	30,390	32E1FX1RA5 (M32x1,5)
14x1,0	18,075	25SE1FX1RA5 (M25x1,5)	37x4,0	35,120	40E1FX1RA5 (M40x1,5)
14x1,5	19,178	25E1FX1RA5 (M25x1,5)	37x6,0	39,060	40E1FX1RA5 (M40x1,5)

В таблиці зазначені введення с метричним різьбленням. За необхідністю можна підібрати введення с конічним різьбленням NPT. При цьому додавайте наступні цифри до коду 1/2" = 31, 3/4" = 32, 1" = 33, 1 1/4" = 34, 1 1/2" = 35, 2" = 36, 2 1/2" = 37. Приклад 25E1FX1RA532 = нікельована латунь, NPT 3/4"