



**ЗАМІНА ЯЩИКІВ КЛЕМНИХ (ЯК) НА СПОЛУЧНІ КОРОБКИ ВИРОБНИЦТВА  
«ROSE SYSTEMTECHNIK GmbH» (НІМЕЧЧИНА)**

№	ЯК - Ящiки клемні	Клемні коробки ROSE Systemtechnik
		
1	<p><b>ЯК-163132</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертифікат?</li> <li>- Номінальна напруга - 380, 660В;</li> <li>- Номінальна частота - 50, 60Гц;</li> <li>- Номінальний струм - 25А;</li> <li>- Кількість клем – 16 шт.;</li> <li>- Кількість кабельних введень з умовним діаметром прохідних отворів, мм:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 16 – 3 шт.;</li> <li>Ø 25 – 3 шт.</li> </ul> </li> </ul>	<p><a href="#"><u>СКМ05.161609-Exe-(16/2,5)-(1/2,5)-1(A)/20E1FX1RA5-1(A)/25E1FX1RA5-2(B)/20E1FX1RA5-1(C)/ 25E1FX1RA5-1(D)/25E1FX1RA5</u></a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертифікат ДВЦЦ ВЕ №1140</li> <li>- Номінальна напруга - 690В, номінальний струм - 16А</li> <li>- корпус алюмінієвий Exe, розміри 160*160*91мм</li> <li>- заземлення зовнішнє М6, кріплення зовнішнє М6</li> <li>- 16 шт. клем прохідні 2,5мм2;</li> <li>- 1 шт. клем заземлення 2,5мм2;</li> <li>- 3 шт. введення 20E1FX1RA5 M20, кабель у стрічці 12,5-20,9мм (Ø16мм)</li> <li>- 3 шт. введення 25E1FX1RA5 M25, кабель у стрічці 18,6-26,2мм (Ø25мм)</li> </ul>
2	<p><b>ЯК-1634252627</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертифікат?</li> <li>- Номінальна напруга - 380, 660В;</li> <li>- Номінальна частота - 50, 60Гц;</li> <li>- Номінальний струм - 25А;</li> <li>- Кількість клем – 16 шт.;</li> <li>- Кількість кабельних введень з умовним діаметром прохідних отворів, мм:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 10 – 3 шт.;</li> <li>Ø 12 – 2 шт.;</li> <li>Ø 14 – 2 шт.;</li> <li>Ø 18 – 2 шт.</li> </ul> </li> </ul>	<p><a href="#"><u>СКМ05.181810-Exe-(16/2,5)-(1/2,5)-4(B)/20SE1FX1RA5-2(C)/20E1FX1RA5-1(C)/20SE1FX1RA5-2(D)/25SE1FX1RA5</u></a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертифікат ДВЦЦ ВЕ №1140</li> <li>- Номінальна напруга 690V, номінальний струм 16А</li> <li>- корпус алюмінієвий Exe, розміри 180*180*111мм</li> <li>- заземлення зовнішнє М6, кріплення зовнішнє М6</li> <li>- 16шт. клем прохідні 2,5мм2;</li> <li>- 1шт. клем заземлення 2,5мм2;</li> <li>- 5шт. введення 20SE1FX1RA5 M20, кабель у стрічці 9,5-15,9мм (Ø10, Ø12мм)</li> <li>- 2шт. введення 20E1FX1RA5 M20, кабель у стрічці 12,5-20,9мм (Ø14мм)</li> <li>- 2шт. введення 25SE1FX1RA5 M25, кабель у стрічці 14.0-22.2мм (Ø18мм)</li> </ul>
3	<p><b>ЯК-1644353627</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертифікат?</li> <li>- Номінальна напруга - 380, 660В;</li> <li>- Номінальна частота - 50, 60Гц;</li> <li>- Номінальний струм - 25А;</li> <li>- Кількість клем – 16 шт.;</li> <li>- Кількість кабельних введень з умовним діаметром прохідних отворів, мм:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 10 – 4 шт.;</li> <li>Ø 12 – 3 шт.;</li> <li>Ø 14 – 3 шт.;</li> <li>Ø 18 – 2 шт.</li> </ul> </li> </ul>	<p><a href="#"><u>СКМ05.181810-Exe-(16/2,5)-(1/2,5)-3(A)/20E1FX1RA5-4(B)/20SE1FX1RA5-3(C)/20SE1FX1RA5-2(D)/25SE1FX1RA5</u></a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сертифікат ДВЦЦ ВЕ №1140</li> <li>- Номінальна напруга 690V, номінальний струм 16А</li> <li>- корпус алюмінієвий Exe, розміри 180*180*110мм</li> <li>- шпилька заземлення М6, наружнє кріплення М6</li> <li>- 16шт. клем прохідні 2,5мм2;</li> <li>- 1шт. клем заземлення 2,5мм2;</li> <li>- 7шт. введення 20SE1FX1RA5 M20, кабель у стрічці 9,5-15,9мм (Ø10, Ø12мм)</li> <li>- 3шт. введення 20E1FX1RA5 M20, кабель у стрічці 12,5-20,9мм (Ø14мм)</li> <li>- 2шт. введення 25SE1FX1RA5 M25, кабель у стрічці 14.0-22.2мм (Ø18мм)</li> </ul>

4	<b>ЯК-245132</b>  - Сертифікат? - Номінальна напруга - 380, 660В; - Номінальна частота - 50, 60Гц; - Номінальний струм - 25А; - Кількість клем – 24 шт.; - Кількість кабельних введень з умовним діаметром прохідних отворів, мм: Ø 16 – 5 шт.; Ø 25 – 3 шт.	<a href="#">CKM05.162609-Exe-(22/2,5)-(1/2,5)- 5(B)/20E1FX1RA5-1(C)/25E1FX1RA5-2(D)/25E1FX1RA5</a>  - Сертифікат ДВЦЦ ВЕ №1140 - Номінальна напруга 690V, номінальний струм 16А - корпус алюмінієвий Exe, розміри 160*260*91мм - заземлення зовнішнє М6, кріплення зовнішнє М6 - 22шт. клем прохідні 2,5мм2; - 1шт. клема заземлення 2,5мм2; - 5шт. введення 20E1FX1RA5 M20, кабель у стрічці 12,5-20,9мм (Ø16мм) - 3шт. введення 25E1FX1RA5 M25, кабель у стрічці 18,6-26,2мм (Ø25мм)
5	<b>ЯК-24514213</b>  - Сертифікат? - Номінальна напруга - 380, 660В; - Номінальна частота - 50, 60Гц; - Номінальний струм - 25А; - Кількість клем – 24 шт.; - Кількість кабельних введень з умовним діаметром прохідних отворів, мм: Ø 16 – 5 шт.; Ø 25 – 4 шт.; Ø 48 – 1 шт.	<a href="#">CKM05. 162609-Exe-(24/2,5)-(1/2,5)- 3(A)/25E1FX1RA5-5(B)/20E1FX1RA5-1(C)/25E1FX1RA5-1(D)/32E1FX1RA5</a>  - Сертифікат ДВЦЦ ВЕ №1140 - Номінальна напруга 690V, номінальний струм 16А - корпус алюмінієвий Exe, розміри 160*260*91мм - заземлення зовнішнє М6, кріплення зовнішнє М6 - 24шт. клем прохідні 2,5мм2; - 1шт. клема заземлення 2,5мм2; - 5шт. введення 20E1FX1RA5 M20, кабель у стрічці 12,5-20,9мм (Ø16мм) - 4шт. введення 25E1FX1RA5 M25, кабель у стрічці 18,6-26,2мм (Ø25мм) - 1шт. введення 32E1FX1RA5 M32, кабель у стрічці 23,7-33,9мм
6	<b>ЯК-32113213(M32x1.5)</b>  - Сертифікат? - Номінальна напруга - 380, 660В; - Номінальна частота - 50, 60Гц; - Номінальний струм - 25А; - Кількість клем – 32 шт.; - Кількість кабельних введень з умовним діаметром прохідних отворів, мм: Ø 16 – 1 шт.; Ø 25 – 3 шт.; Ø 48 – 1 шт.	<a href="#">CKM05. 162609-Exe-(32/2,5)-(1/2,5)- 3(B)/25E1FX1RA5-1(C)/20E1FX1RA5-1(D)/32E1FX1RA5</a>  - Сертифікат ДВЦЦ ВЕ №1140 - Номінальна напруга 690V, номінальний струм 16А - корпус алюмінієвий Exe, розміри 160*260*91мм - заземлення зовнішнє М6, кріплення зовнішнє М6 - 32шт. клем прохідні 2,5мм2; - 1шт. клема заземлення 2,5мм2; - 1шт. введення 20E1FX1RA5 M20, кабель у стрічці 12,5-20,9мм (Ø16мм) - 3шт. введення 25E1FX1RA5 M25, кабель у стрічці 18,6-26,2мм (Ø25мм) - 1шт. введення 32E1FX1RA5 M32, кабель у стрічці 23,7-33,9мм
7	<b>ЯК-32514223 (M32x1.5)</b>  - Сертифікат? - Номінальна напруга - 380, 660В; - Номінальна частота - 50, 60Гц; - Номінальний струм - 25А; - Кількість клем – 32 шт.; - Кількість кабельних введень з умовним діаметром прохідних отворів, мм: Ø 16 – 5 шт.; Ø 25 – 4 шт.; Ø 48 – 2 шт.	<a href="#">CKM05.233311-Exe-(32/2,5)-(1/2,5)-4(A)/25E1FX1RA5-5(B)/20E1FX1RA5-1(C)/32E1FX1RA5-1(D)/32E1FX1RA5</a>  - Сертифікат ДВЦЦ ВЕ №1140 - Номінальна напруга 690V, номінальний струм 16А - корпус алюмінієвий Exe, розміри 230*330*111мм - заземлення зовнішнє М6, кріплення зовнішнє М6 - 32шт. клем прохідні 2,5мм2; - 1шт. клема заземлення 2,5мм2; - 5шт. введення 20E1FX1RA5 M20, кабель у стрічці 12,5-20,9мм (Ø15мм) - 4шт. введення 25E1FX1RA5 M25, кабель у стрічці 18,6-26,2мм (Ø25мм) - 2шт. введення 32E1FX1RA5 M32, кабель у стрічці 23,7-33,9мм

Примітка: Можлива довільна комплектація кабельними введеннями – кількістю, типом, місцем розташування. Необхідний тип вказується при замовленні.